



Text- und Sprachspeicher für Durchsagen	-	-	4 Minuten teilbar in 8 x 30, dynamisch und fix	bis zu 16 Minuten Sprachspeicher 64 Fixtexte mit je 32 Zeichen speicherbar bis zu 2 zusätzliche Meldungsordner
Anzahl der Schleifen	4	bis 32		bis 64
Nutzerprofile	-	50 + 1 Erweiterung		bis zu 64 Benutzerprofile bzw. schaltbare Adressen
Alarmstoppuhr	-			
Mithörbetrieb	-			
Laustärkeeinstellung	-			über Tasten
Schaltbandbreite		1 MHz		bis zu 10 MHz
Kanalraster		10/12,5/20/25 KHz		12,5, 20/25 KHz Ka 347 OB bis Ka 509 OB
Funkprotokoll bei FW/PM: 5/6-Tonfolgen nach ZVEI VII und CCIR/EEA/EIA, benutzerdefiniert				
Prioritätsalarmierung im Ladegerät				
Displaybeleuchtung				
Anruf-LED				Mehrf. Alarm-LED, 7 Farben individuell programmierbar
Akustischer Alarm				
Alarmwiederholung				variabel programmierbar
Batterie-/Akku-Füllstandsanzeige				
Passwortschutz im Empfänger				
Abmessungen (H x B x T in mm)		78 x 53 x 24 mm		81 x 64 x 22 mm
Anzahl schaltbarer Kanäle (optional)			50 (1 MHz)	64 (10 MHz)
Programmiersoftware				in Deutsch, Windows-basiert

Meldeempfänger für analoge Netze: Quattro Mⁱ, XLⁱ, XLSⁱ, MKSⁱ und s.QUAD Voice

