

POCSAG-Empfänger mit 7" Touch-Monitor

Funktionen

- ✓ Ablesbarkeit der Alarmmeldung aus größerer Entfernung
- ✓ Alarmdrucker-Funktion mit Standard - Drucker
- ✓ Audiowiedergabe von MP3-Files bei Alarmempfang



Merkmale

- ✓ Empfangen und Anzeigen von POCSAG-Alarmen
- ✓ 7" (17,8cm) Farb-Touchscreen; Auflösung 800x480 Pixel
- ✓ Darstellung des Alarmtextes in 5 x 16 / 6 x 18 und 9 x 28 Zeichen sowie **dynamisch Bildschirmfüllend** bis 240 Zeichen
- ✓ Automatischer Ausdruck des Alarmtextes auf gängigen Tintenstrahl- bzw. Laserdruckern über USB-Schnittstelle, sowie manuell über Druck-Button; Mehrfachausdruck konfigurierbar
- ✓ Anzeige für Alarmzeit und aktuelle Zeit
- ✓ Ausgabe von Alarmierungssignalen als MP3-Files über integrierten Lautsprecher
- ✓ Line-Audio-Ausgang zur Ansteuerung von z.B. ELA-Anlagen
- ✓ Schaltausgang potentialfrei über Relais; Schaltzeit konfigurierbar
- ✓ Alarmtimer: Alarm blinkt über konfigurierbare Zeit bzw. bis Bestätigung
- ✓ Bedienung wie Text scrollen, Meldungen blättern, speichern, löschen, drucken etc. über Soft-Buttons per Touch-Screen
- ✓ Empfangs-Empfindlichkeit < -104 dBm
- ✓ 32 RIC-Bereiche, insgesamt über 1 Mio. RICs
- ✓ DiCal-IDEA Verschlüsselung 128 bit (optional)

Seiten- u. Rückansicht



Druckertreiber

Aktuell verfügbare Druckertreiber (01/17):
Samsung Xpress M2020, 2022, 2025 und 2026
HP Deskjet 2540 All-in-One series
HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Printer series
weitere Druckertreiber auf Anfrage.

Schnittstellen

USB A – Buchse für Druckeransteuerung
USB B – Buchse für Programmierung
Line-Ausgang für Audio
Schaltausgang über Relais
(Steckklemme 3.5mm)
Antennenbuchse (BNC)
12V DC – Buchse für Stecker-Netzteil

Zubehör

Stabantenne ($\lambda/4$) für 2m Band, 165-174 MHz
Stecker-Netzteil 230 VAC / 12 VDC, 1000 mA



Technische Daten

Temperaturbereich	0 – 70 Grad Celsius
Spannung	12V DC; 230V/12V Stecker-Netzteil liegt bei
Stromaufnahme	ca. 500mA
Maße (BxHxT)	ca. 197 x 127 x 126 mm
Gewicht	ca. 680g
Konformität	RoHS, CE,

Swissphone
Telecommunications GmbH
Industriestraße 51
D-79194 Gundelfingen
www.swissphone.de
vertrieb@swissphone.de



Zugang zu der DiCal-Toll-Benutzergruppe



Stand 18.10.2018